

PALOMAR SECURA®

Auswahlliste SECURA Notlichtgeräte

Ist im jeweiligen Feld keine Prozentangabe der entsprechenden Lampe zu einem Notlichtgerät gegeben, darf dieses nicht mit dieser Lampe betrieben werden.

			Gerät				Gerät	
			43x30mm				30x30mm	
			Notlichtstrom in %					
Lampenart	Bez.	Leistung / Watt	U15-1	U95-1	U15-1A	U95-1A	U28-1	U24-1A
	T8 26mm	18	40	66	40	66	40	60
	T8 26mm	36	20	33	20	33	20	30
	T8 26mm	58	---	20	---	20	---	18
	T5 16mm	13	55	92	55	---	55	83
	T5 16mm	14	51	85	51	---	51	77
	T5 16mm	21	34	57	34	57	34	51
	T5 16mm	24	30	50	30	50	30	45
	T5 16mm	28	25	42	25	42	25	38
	T5 16mm	35	---	34	20	34	---	30
	T5 16mm	39	---	30	---	30	---	27
	T5 16mm	49	---	---	---	24	---	22
	T5 16mm	54	---	---	13	22	13	20
	T5 16mm	80	---	---	---	15	---	13
	T-R	22	32	54	32	54	32	49
	T-R	40	18	30	18	30	18	27
	T-R	55	---	21	---	21	---	19
	TL5C	60	---	20	---	20	---	16
	TC-EL	9	80	---	---	---	80	---
	TC-DEL	10	72	---	---	---	72	---
	TC-EL	11	65	---	65	---	65	---
	TC-DEL	13	55	92	55	---	55	83
	TC-DEL	18	40	66	40	66	40	60
	TC-F	24	30	50	30	50	30	45
	TC-DEL	26	27	46	27	46	27	41
	TC-F/L	36	---	33	---	33	---	30
	TC-L	40	---	30	---	30	---	27
	TC-L	55	---	21	---	21	---	19